



DUAL FUEL

ドゥーロマックス 次世代のパワーシステム

ポータブル 発電機 XP4400EH

家庭用 LP ガス対応 災害時にご利用いただけます



誰でも、どこでも、簡単に電源が供給できます！

ドゥーロマックス XP4400EH は、使いやすく設計された 4,400W の発電機です。燃料 2 種対応技術により、ガスまたは液体プロパンで稼働させることができます。汎用性が高く、家庭用電化製品や高アンペアの電動工具を動かすのに最適です。ご家庭、RV での旅行、現場等で素晴らしいパワーを発揮します。



X2



X1

高負荷対応 - 始動電力 4,400W・稼働電力 3,500W で、照明・冷蔵庫・家庭用エアコン・高電流の電動工具などの高負荷に対応します。

燃料2種対応技術 - ガソリンまたはプロパンで稼働するため、燃料を柔軟に選択できます。

パワフルエンジン - 高電圧の電化製品から高負荷の電動工具まで、複数の作業をこなす事が可能です。

MX2 テクノロジー - 120V と 240V の同時使用と、120V のみのフルパワー使用を選択できます。RV 車での使用に最適です。

低ガソリン残量時オフ機能 - ガソリン不足を感知すると自動的に発電機を停止し、発電機と接続している機械を保護します。

充実した電源パネル - 電源パネルには、家庭用 GFCI 120V コンセントが2つ、120/240V 30A ツイストロックコンセントが1つ、電圧計と外部バッテリーを充電するための 12V DC 充電ポストが搭載されています。

排出基準に準拠 - EPA（米国環境保護庁）および CARB（カリフォルニア大気資源委員会）の承認を受けており、厳しいガイドラインに沿って環境に優しい発電機を実現しました。

電源仕様

	ガソリン	プロパン
ピーク時電力	4,400W	4,180W
稼働時電力	3,500W	3,325W
ピーク時電流 @120V	36.67A	34.83A
稼働時電流 @120V	29.17A	27.71A
ピーク時電流 @240V	18.33A	17.42A
稼働時電流 @240V	14.58A	13.85A

電源仕様

電流	29.17A / 14.58A	稼働時間(ガソリン) 負荷 50%	11.46時間
電圧	120V / 240VAC & 12VDC	稼働時間(プロパン) 負荷 50%	9.81時間
周波数	60Hz	スターター	電気 / リコイル
エンジン排気量	210cc	騒音レベル	69dB
エンジンタイプ	4サイクル空冷式スパークイグニッション	EPA認定	認定済
エンジン速度	3,600rpm	CARB認定	認定済
燃料タイプ	ガソリン / プロパン	寸法	長さ64.5 x 幅 55.9 x 高さ55.9cm
燃料タンク容量(ガソリン)	15L (3.96gal)	重量	55.3kg (122 lbs)
推奨タンクサイズ(プロパン)	9kg (20lbs)	UPC	811640013486